

MONTAJE DE MEDIDORES

Contenido - Montaje de Medidores	D-1
Requisitos Generales para Montaje de Medidores	D-2
Toma de medidor con acometida de servicio:	
• Toma de Medidor Simple y Múltiple sin Interruptores:	
• 4-Terminales	D-3
• 5-Terminales	D-4
• 7-Terminales	D-4
• Toma de Medidor Simple y Múltiple con Interruptores, 4 Terminales.....	D-5
• Toma de Medidor para Alumbrado Público Propiedad del Cliente, 4 y 5.....	D-6
• Ensamblaje de servicio Temporal.....	D-6
Toma de Medidor con Acometida Subterránea:	
• 4-Terminales	D-7
• Red de Corriente Alterna (AC), 5 y 7 Terminales	D-7
Pedestal de Terminación de Uso Compartido	D-8
Toma de Medidor Simple y Múltiple con Interruptores (Enterrado):	
• 4 Terminales con Canalización de Cables	D-8
Pedestales de Medidor con Acometida Subterránea Enterrada:	
• Soportes del Pedestal	D-9
Pedestales de Medidor Simple y Múltiple sin Interruptores:	
• 4-Terminales	D-9
• 5- & 7-Terminales	D-10
Pedestales de Medidor de una Posición con Interruptores, 4 y 5 Terminales	D-10
Ensamblaje de Pedestal para Casas Móviles.....	D-11
Combinaciones de Toma de Medidor Apilada con Interruptor:	
• 4-Terminales	D-11
• 5-Terminales	D-12
• 5- & 7-Terminales	D-13
Medidor de Pedestal Comercial:	
• 4-, 5-, & 7-Terminales	D-13
Unidades de Medición Modular	
• 4-, 5-, & 7-Terminales	D-14
Transformador de Corriente para Medición	
• Caja de Medidor con Transformador con Acometida	D-14
• Caja de Medidor con Transformador con Acometida Subterránea	D-15
• Caja de Medidor con Transformador con Interruptor para Acometida Aérea o Subterránea	D-15
• Caja de Medidor con Transformador Montados en una Plataforma	D-16
• Canalizaciones con Acometida Subterránea , 400-1600 Amperios	D-16
• Toma de Medidor Catalogada para Transformador	D-17
• Caja de medidor con Transformador con Interruptor Principal Independiente o Interruptor con Fusible	D-17
• Compartimientos de Terminación Eléctrica	D-18
	D-19
	D-20
• Combinación de Compartimiento de Terminación/Interruptor de Desconexión/Interruptor Principal/Fusible ...	D-21
• Compartimientos de Terminación Montados en una Plataforma	D-22

REQUISITOS GENERALES PARA DISPOSITIVOS DE MONTAJE DE MEDIDORES

General

1. Únicamente deben utilizarse los dispositivos de montaje de medidores y equipos de terminación de servicio listados en esta Sección (D) de este manual. La inclusión de equipos en este manual no constituye un respaldo ni una indicación de idoneidad, sino únicamente que son aceptables para la instalación de nuestros equipos de medición y la terminación de nuestros conductores de acometida según se requiere. Es responsabilidad del cliente o de su contratista eléctrico verificar que el equipo sea adecuado para la instalación y que se instale de acuerdo con todos los códigos aplicables.

Dispositivos de Medición

1. Para que sea práctico, para las tomas de medidor aéreas y subterráneas, solo se ha indicado el número de catálogo básico. Generalmente, los fabricantes cambian un dígito del número básico o agregan prefijos o sufijos al número básico para designar el tamaño de hilos, tamaños de las perforaciones, ubicaciones de las perforaciones u otras variaciones menores del enchufe aprobado. Para obtener el número completo de catálogo para una instalación específica, consulte el catálogo del fabricante del enchufe.
2. Solo deben utilizarse enchufes y equipos asociados que estén aprobados por el Departamento de Comercio del Estado de Wisconsin. Para ser aprobados, los equipos y materiales deben estar listados por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional y aprobado por el Departamento de Comercio, como: Underwriters Laboratories, ETL, etc., y deben estar debidamente etiquetados. Además, todo equipo y material debe instalarse y usarse tal como lo indique su etiquetado y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si la base del medidor es parte integral de un panel o pedestal, entonces una sola etiqueta es suficiente.
3. Todas las tomas de medidor deben ser sin anillo y deben incluir dispositivos de puente de derivación.
4. Todos los terminales neutros en las tomas de medidor deben ser de tipo doble conducto y permitir el uso de conductores de aluminio o cobre.
5. Si se proporciona una toma de medidor de 4 terminales con un 5º terminal instalado de fábrica y removible, el cliente deberá quitar ese 5º terminal.
6. Los equipos listados para cable de acometida subterránea pueden usarse para un servicio aéreo, siempre que la toma esté diseñada para modificación en campo mediante una tapa superior removible, y que se instale adecuadamente un cubre hilos hermético y compatible.
7. Las tomas de medidor listadas por Underwriters Laboratories se clasifican en dos categorías:
 - a. Uso General – Para uso intermitente al 100 % de la corriente nominal; uso continuo al 80 % de la corriente nominal.
 - b. Uso Continuo – Para operación continua al 100 % de la corriente nominal. Para aplicaciones específicas, consulte el catálogo del fabricante.
8. El equipo de montaje de medidores aceptado para uso en el sistema de We Energies no se considerará aceptable hasta que esté listado en la sección "D" de este manual.
9. Todo equipo debe tener una capacidad adecuada sin necesidad de entrelazar cables. We Energies no entrelaza cables.
10. Aunque el equipo esté listado en las siguientes páginas, es responsabilidad del contratista verificar que dicho equipo esté clasificado para soportar la corriente de cortocircuito disponible del servicio. Esta información está disponible en la oficina del distrital local.

Si bien se ha tenido el debido cuidado para garantizar la exactitud de los números de catálogo en esta sección, no podemos asegurar que estén libres de errores debido a cambios por parte de los fabricantes o errores tipográficos. Es responsabilidad del instalador verificar que el equipo correcto haya sido instalado y que su instalación se haya realizado conforme a las instrucciones del fabricante y en cumplimiento con todos los códigos estatales y locales aplicables.

TOMA DE MEDIDOR MONOFÁSICA DE 4 TERMINALES, INDIVIDUAL Y MULTIPLE, CON ACOMETIDA AÉREA

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	2-Hilos	120V	0-30 Amperios	M-7
1Ø	2-Hilos	240V	0-100 Amperios	M-7
1Ø	2-Hilos	277V	0-60 Amperios	M-7
1Ø	2-Hilos	480 V (sin conexión a tierra)*	0-100 Amperios	M-7
1Ø	3-Hilos	120/240 V	0-200 Amperios	M-8

Proveedor	Números de Catálogo de Toma de Medidor				
	100 Amp.	200 Amp.	Horizontal, Agrupado en 100A/Posición	Vertical, Agrupado en 100 A/Posición	Horizontal, Agrupado en 200A/Posición
Cutler Hammer	UHT-RS101BE	UHT-RS202B-CH UHT-RS213BE (4) UTE4203_-CH	UHT- R1121B-CH (2-5 Pos.) UHT-6R1131B-CH (6 Pos.)		UHT- R2332T-CH (2-3 Pos.) UHT-4R2352T-CH (4 Pos.) UHT- R2392TT-CH (5-6 Pos.)
Talon/ Siemens(2)	UAT111-_P	UAT317-_P UAT417-_P 40604-025	UA_311-_P (2-4 Pos.)	UA2B11-0PZA (2 Pos.) UA3B11-0PZA (3 Pos.)	UA_717-_P (2-3 Pos.) UA_719-_P (4-6 Pos.)
Midwest			UHT- R1121B-MEP (2-5 Pos.) UHT-6R1131B-MEP (6 Pos.)		UHT- R2332T-MEP (2-3 Pos.) UHT-4R2352T-MEP (4 Pos.) UHT- R2392TT-MEP (5-6 Pos.)
Milbank	U7487	U1773 U7021-RL-KK-BL	U736_ (2-6 Pos.) U803_ (2-6 Pos.) L57_ (2-6 Pos.)(3)	U2692-XL-KK (2 Pos.) U2693-XL-KK (3 Pos.)	U125_ (2-4 Pos.)(1)
Square-D	UHT-RS101B-SQD	UHT-RS202B-SQD UHT-RS212B UHT-RS213B-SQD UT-H4203_-SQD	UHT- R1121B-SQD (2-5 Pos.) UHT-6R1131B-SQD (6 Pos.)		UHT- R2332T-SQD (2-3 Pos.) UHT-4R2352T-SQD (4 Pos.) UHT- R2392TT-SQD (5-6 Pos.)

* Se requiere una toma de medidor con capacidad de 600 voltios.

- (1) Requiere el kit de conectores con tornillo de fijación K1539.
- (2) Agregar prefijo "S" para Siemens.
- (3) Requiere el kit de conectores con tornillo de fijación K1350 para cajas de 6 posiciones.
- (4) También es aceptable el sufijo CE.

TOMA DE MEDIDOR MONOFÁSICAS DE 4 TERMINALES, POSICIÓN ÚNICA, CON ACOMETIDA AÉREA 320 AMPERES (1)(2)

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240	320 Amperios	M-8

Proveedor	N.º de Catálogo de Toma de Medidor
	320 Amp.
Cutler-Hammer	1008541-CH 1008541E-CH
Midwest	1008541-MEP
Milbank	U4363-X-QG (3) U1129-O-K3L-K2L
Square-D	1008541-SQD

- (1) Estas unidades tienen una capacidad nominal continua máxima de 320 amperios, la cual no debe ser excedida. Requieren interruptores clasificados para 22 kAIC para servicios de 320 A.
- (2) Los conductores de carga pueden salir como dos circuitos. Consultar con el fabricante sobre los kits de conectores requeridos.
- (3) Requiere el kit anti-inversión K4802 instalado en la mordaza superior derecha del medidor.

TOMA DE MEDIDOR MONOFÁSICA MÚLTIPLE DE 5 TERMINALES CON ACOMETIDA AÉREA

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	208Y/120 V	0-100 Amperios	M-9
3Ø	3-Hilos	240 V (sin conexión a tierra)	0-200 Amperios	M-24
3Ø	3-Hilos	480 Volts	0-200 Amperios	M-24

Proveedor	Números de Catálogo de Toma de Medidor				N.º Catálogo 5.º Terminal
	208Y/120 Volts, 1Ø		240 Volts, 3Ø	480 Volts, 3Ø	
	100 Amp.	200 Amp.*	200 Amp.	200 Amp.	
Cutler-Hammer		UTE5213_-CH	UTE5213_-CH	UT-H5213_-ND-CH	
Talon/ Siemens (5)	UAT111-_P (1) UA2311-_P(2 Pos.)(1) UA3311-_P(3 Pos.)(1) UA4311-_P(4 Pos.)(1)	UAT317-_P (1) UAT417-_P (1) UAT_71-_P Series (2-6 Pos.)(1)			659-0121
Milbank	U7487 (1)(3) U1773 (1)	U9550 U1773 (1) U287_ (2-6 Pos.)(1)(4)	U9550	U8624 (2)	5T24, 5T8K2, 5T9, or K5T
Square-D		UT-H5213_-SQD	UT-H5213_-SQD	UT-H5213_-ND-SQD	

***La capacidad máxima del servicio es de 100 amperios. Estas tomas pueden ser utilizadas a discreción del cliente.**

- (1) Ver columna de número de catálogo del 5.º terminal.
 (2) Esta toma incluye un enlace de desconexión en la fase central.
 (3) El 5.º terminal debe atomillarse en su lugar.
 (4) Requiere el kit de tornillos de fijación K1539 para 1 a 5 posiciones. Requiere el K1350 para 6 posiciones.
 (5) Agregar el prefijo "S" para Siemens.

TOMA DE MEDIDOR DE 7 TERMINALES, POSICIÓN ÚNICA (SIMPLE), CON ACOMETIDA AÉREA

Aplicación del Servicio				Referencia
3Ø	4-Hilos	208Y/120 or 480Y/277 V	0-200 Amperios	M-10

Proveedor	Números de Catálogo de Toma de Medidor			
	208Y/120 Volts, 3Ø		480Y/277 Volts, 3Ø	
	100 Amp.	200 Amp.	100 Amp.	200 Amp.
Cutler-Hammer		UTE7213_-CH		UTE7213_-CH
Talon / Siemens (1)		40607-025		40607-025
Milbank	U7573	U7421 U9700 U7423	U7573	U7421 U9700
Square-D		UT-H7213_-SQD		UT-H7213_-SQD

- (1) Agregar el prefijo "S" para Siemens

TOMA DE MEDIDOR MONOFÁSICA Y MÚLTIPLE DE 4 TERMINALES CON INTERRUPTORES Y ACOMETIDA AÉREA

Service Application				Reference
1Ø	2-Hilos	120 V	0-30 Amperios	M-7
1Ø	2-Hilos	240 V	0-100 Amperios	M-7
1Ø	2-Hilos	277 V	0-60 Amperios	M-7
1Ø	2-Hilos	480 V (con conexión a tierra)*	0-100 Amperios	M-7
1Ø	3-Hilos	120/240 V	0-320 Amperios	M-8

Proveedor	Números de Catálogo de Toma de Medidor		
	120/240 V, Monofásico		
	100 Amp./Posición.	200 Amp./Posición	320 Amp./Posición.
AMP (1)	SESMH223 (1 Pos.)	SESMH224 (1 Pos.)	SESMH225 (1 Pos.) SESMH2244 (1 Pos.)
Cutler-Hammer	1MP-RRLB Series	1MP-RRLB Series MB816P200STD	
General Electric	TMMR Series (2)	TMMR Series (2)	
Milbank	U5168-XTL-100-KK (1 Pos.) (3) U5842-RL-100-KK (1 Pos.) (3) U285_ (2-6 Pos.) (4) U290_ (4-6 Pos.) (4) U590_-X-KK-K1 (2-6 Pos.) (3)	U5168-XTL-200-KK (1 Pos.) (3) U5842-RL-200-KK (1 Pos.) (3) U286_ (2-6 Pos.) (4) U588_ (2-6 Pos.) (3)	U6585-X-2/200 (1 Pos.)
Ronk		MSB200HA MSB200HB MSB200HF	
Siemens	WP__11RJB Series WP__11RJBC Series	WP__12RJB Series WP__12RJBC Series	
Square D	MPH22125 (2 Pos.) MPH33125 (3 Pos.) MPH44125 (4 Pos.) MPH55125 (5 Pos.) MPH66125 (6 Pos.)	MPH42200 (2 Pos.) MPH43200 (3 Pos.) MPH64200 (4 Pos.) MPH85200 (5 Pos.) MPH86200 (6 Pos.)	

***Se requiere una toma de medidor con capacidad de 600 voltios.**

- (1) Agregar el sufijo "V" para instalación vertical o "H" para horizontal
- (2) Requieren los accesorios de puente de derivación TMBPH y las barreras TMBR.
- (3) Clasificado a 22 kAIC.
- (4) Requiere el kit de conector de tornillo de fijación K1539.

TOMA DE MEDIDOR MONOFÁSICAS DE 4 Y 5 TERMINALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PROPIEDAD DEL CLIENTE

Aplicación del Servicio				Referencia
Monofásico	3-Hilos	240/480 V(con conexión a tierra)	0-200 Amperios	M-11

Proveedor	Números de Catálogo de Toma de Medidor			N.º Catálogo 5.º Terminal*
	4-Terminales	5-Terminales		
	240/480 V, Monofásico (600 V máx.)	240 V, Monofásico (300 V máx.)	240/480 V o 480 V Monofásico (600 V máx.)	
Cutler-Hammer	UHT-RS213BE (4) UT-H4213_-CH UTE4213_-CH			
Talon/ Siemens (3)	UAT317-_P UAT417-_P	UAT317-_P (1) UAT417-_P (1)		659-0121
Milbank	U1773 U9550	U1773 (1)	U1773 (1)	K5T
Square-D	UHT-RS213B-SQD UT-H4213_-SQD			

***El quinto terminal debe estar en la posición de las 9:00.**

- (1) Ver columna del catálogo del 5º terminal.
- (2) El 5º terminal debe ser retirado.
- (3) Agregar el prefijo "S" para Siemens.
- (4) El sufijo "CE" también es aceptable.

ENSAMBLAJE TEMPORAL CON ACOMETIDA AÉREA

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240 V	0-100 Amperios	O-16

Proveedor	Números de Catálogo de Toma de Medidor		
	Monofásico, 3 hilos, 120/240 V		
	70 Amp.	100 Amp.	200 Amp
Cutler-Hammer			MB816P200STD

TOMA DE MEDIDOR DE 4 TERMINALES CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA ENTERRADA

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240 Volts	0-200 Amperios	M-13

Proveedor	Números de Catálogo de Toma de Medidor	
	200 Amp./Posición.	
	Posición Simple *	Posición Múltiple.**
Cutler-Hammer	UHT-RS213A-CH * UT-H4213A-CH * UTE4213A-CH *	1009613-CH (2 Pos.) (3) 200A 1009614-CH (3 Pos.) (3) 270A 1009615-CH (4 Pos.) (3) 350A 1009616-CH (5 Pos.) (3) 400A 1009617-CH (6 Pos.) (3) 400A
Talon/Siemens	UAT417-_P (1) *	
Midwest		1009613-MEP (2 Pos.) (3) 200A 1009614-MEP (3 Pos.) (3) 270A 1009615-MEP (4 Pos.) (3) 350A 1009616-MEP (5 Pos.) (3) 400A 1009617-MEP (6 Pos.) (3) 400A
Milbank	U9551 * U1773 *	
Square-D	UHT-RS213A-SQD * UT-H4213A-SQD *	

* APROBADO SOLO PARA SERVICIOS TEMPORALES

** La capacidad de la barra principal se indica para cada unidad de las múltiples posiciones. Las capacidades subrayadas están restringidas debido al mayor tamaño de la acometida que se puede conectar en la unidad.

(1) Agregue el prefijo "S" para Siemens

(2) Use una placa de cubierta 38595-1 cuando sea necesario.

(3) Se requiere canalización: 36": N° de Catálogo 1008934-CH, 1008934-MEP, o 1008934-SQD

54": N° de Catálogo 1008845-CH, 1008845-MEP, o 1008845-SQD

Kit de extensión de 18, si se requiere: N° de Catálogo 1009618-CH, 1009618-MEP, o 1009618-SQD

TOMA DE MEDIDOR DE 5 Y 7 TERMINALES DE POSICIÓN ÚNICA (SIMPLE) CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA CON RED DE CORRIENTE ELÉCTRICA (SOLO PARA INSTALACIONES EN EXTERIOR Y MANTENIMIENTO ÚNICAMENTE

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	208Y/120 V	0-100 Amperios	M-26
3Ø	4-Hilos	208Y/120 V	0-200 Amperios	M-27

Proveedor	Números de Catálogo de Toma de Medidor			N.º Catálogo 5.º Terminal **
	208Y/120 Voltios, 1Ø		208Y/120 Voltios 3Ø	
	100 Amp.	200 Amp.*	200 Amp.	
Cutler-Hammer		UTE5213_-CH		
Talon/Siemens (4)	UAT111-_P (1)(3)	UAT417-_P (1)(3)		(1) 659-0121
Milbank	U1773 (2)	U9551	U9701 (5)	(2) K5T
Square-D		UT-H5213_-SQD		

*La capacidad máxima del servicio es de 100 amperios. Se requiere una base de 200 amperios para espacio adecuado al terminar el cable de alimentación subterránea.

** El 5º terminal debe estar en la posición de las 9:00.

(1) & (2) ver columna de Número de Catálogo del 5º Terminal.

(3) Use una placa de cubierta 38595-1 cuando sea necesario.

(4) Agregue el prefijo "S" para Siemens.

(5) Calificado para 600 Voltios.

PEDESTAL DE TERMINACIÓN DE USO CONJUNTO PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Proveedor	Números de Catálogo
Milbank	U4329-O(1)

(1) Esta unidad está diseñada para ser compatible con pedestales de medición de todos los fabricantes.

TOMA DE MEDIDOR MÚLTIPLE DE 4 TERMINALES CON INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA ENTERRADA

Aplicación del Servicio			Referencia	
1Ø	3-Hilos	120/240 V	0-200 Amperios	U-8
Proveedor	Números de Catálogo de Toma de Medidor*			N.º de Catálogo de Canalización del Pedestal**
	120/240 V, Monofásico			
	125 Amp./Posición	200 Amp./Posición		
Milbank	U285_ (2-3 Pos.) (1) 200A U285_ (4-6 Pos.) (1) 400A U290_ (4-6 Pos.) (1) 400A U590_-X-KK-K1-PED (2-6 Pos.)(10)	U2862 (2 Pos.) (1) 250A U2863 (3 Pos.) (1) 270A U2864 (4 Pos.) 400A U2865 (5 Pos.) 600A U2866 (6 Pos.) 600A U588_-PED (2-6 Pos.) (10)		S2291-TO
Cutler-Hammer	1MP2122RRLBT3EX (2 Pos.)(2) <u>200A</u> 1MP_124RRLBT (3-4 Pos.) (2)(4) <u>400A</u> 1MP_126RRLBT (5-6 Pos.) (4)(5) 600A	1MP2204RRLBT (2 Pos.) (2)(4) <u>400A</u> 1MP_206RRLBT (3-6 Pos.) (4)(5) 600A		36": 1008934CH 54": 1008845CH
Square D	MPH22125 (2 Pos.) (2)(11) <u>200A</u> MPH33125 (3 Pos.) (2) <u>270A</u> MPH44125 (4 Pos.) (2) 400A MPH55125 (5 Pos.) (9) 500A MPH66125 (6 Pos.) (9) 600A	MPH42200 (2 Pos.) (2) 400A MPH43200 (3 Pos.) (2) 400A MPH64200 (4 Pos.) (9) 600A MPH85200 (5 Pos.) (9) 800A MPH86200 (6 Pos.) (9) 800A		MP43X8PED (11) MP43X11PED

*La capacidad nominal de la barra principal se indica para cada unidad de las múltiples posiciones. Las clasificaciones subrayadas están restringidas debido al tamaño máximo del alimentador subterráneo que puede terminarse en la unidad.

**Se requiere el uso de canalizaciones para pedestal. El uso de conducto ya no está aprobado desde 2017

- (1) Se requiere el kit de conector de tornillo de fijación K1539.
- (2) Se requiere terminación de tornillo de fijación para el alimentador subterráneo
- (3) Se requiere interruptor de derivación TMBPH..
- (4) Se requiere canalización del pedestal. Ver columna correspondiente
- (5) Puede requerirse el kit de terminales 1MPSC1 si el alimentador proviene de un tubo de cable. Contacte al representante local del proyecto.
- (6) Puede requerirse el kit de terminales TMM6CLL si el alimentador proviene de un tubo de cable. Contacte al representante local del proyecto.
- (7) Puede requerirse el kit de terminales DLKNS8U si el alimentador proviene de un tubo de cable. Contacte al representante local del proyecto.
- (8) Puede requerirse el kit de terminales NSK600 si el alimentador proviene de un tubo de cable. Contacte al representante local del proyecto.
- (9) Requiere el kit de terminales MMLK5/600 o el kit de terminales MMSK2 si el alimentador proviene de un tubo de cable. Contacte al representante local del proyecto
- (10) Clasificado para 22 kAIC.
- (11) Use canalización MP43X8PED con toma de medidor MPH22125..

ESTACAS DE SOPORTE PARA PEDESTAL
PARA USO DE MEDIDORES DE PEDESTALES CON ESTABILIDAD PROPIA

Proveedor	Número de Catálogo	
	Estaca de Soporte*	Tuercas de Seguridad**
B-Line Systems	B-22	N228 TN228
Globe Strut	G-5812	G-1034
Midwest	MS62 (1)	
Power Strut	PS-200	PS-8RS PS-8TG
Super Strut	A-1200 HDG	A-100-3/8 CM-100-3/8
Unistrut Corporation	P1000	P1008

*Conducto de 1-5/8" x 1-5/8", calibre 12, galvanizado en caliente según ASTM A-153. La estaca debe tener una longitud mínima de 80".

**Usar con un tornillo (o hexagonal) de 3/8", 16 hilos por pulgada.

(1) Solo para uso con equipos de Midwest.

MEDIDOR DE PEDESTAL DE 4 TERMINALES DE POSICIÓN SIMPLE Y MÚLTIPLE
CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA ENTERRADA.

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	2-Hilos	120 V	0-30 Amperios	M-12
1Ø	3-Hilos	120/240 V	0-200 Amperios	M-13
1Ø	3-Hilos	120/240 V	320 Amperios*	M-14

Proveedor	Número de Catálogo de Pedestal		
	200 Amp./Posición.		320 Amp.**
	Posición Única	Múltiples posiciones*	Posición Única
Cutler-Hammer	UHT-RP2423-63-CH (7)(12)	1009264-CH (2 Pos.) (10) 250A	1009018-CH (1)(9) 1009018E-CH (1)(9)
Talon/ Siemens (8)	UAP317-PPWI	UA_71_-YPCH(1-6 Pos) (6) 270A	
Midwest			1009018-MEP (1)(9)
Milbank	NU8980 (3) U3358-O-KK (12)	U1783 (2 Pos.) 200A U1252-X-KK-K1-PED (2 Pos.) (2,4) 200A U1253-X-KK-K3-PED (3 Pos.) (2,4) 270A U1254-X-KK-K3-PED (4 Pos.) (2,4) 360A U1255-X-KK-K4-PED (5 Pos.) (2,4) 400A U1256-X-KK-K4-PED (6 Pos.) (2,4) 400A	U1748-O-WI (1)(5)(13)
Siemens		UAP2317-PPWI (2 Pos.) (11) 250A	
Square-D	UHT-RP2423-63-SQD (7)(12)		1009018-SQD (1)(9)

*La capacidad nominal de la barra principal se indica para cada unidad de las varias posiciones. Las clasificaciones subrayadas están restringidas debido al tamaño máximo de la acometida subterránea que puede conectarse a la unidad.

**Estas unidades tienen una capacidad continua máxima de 320 amperios que no debe ser excedida. Se requieren interruptores automáticos clasificados para 22 kAIC para servicios de 320A.

- (1) Se requiere el kit anti-inversión K4802 instalado en la mordaza superior derecha del medidor y conectores de tornillo en el lado de línea.
- (2) Se requiere el kit de conectores de tornillo K1539.
- (3) Se requiere el bloque conector K3701 para reemplazar el interruptor.
- (4) Se requiere canalización de cableado S2291-TO.
- (5) Se requiere la extensión de pedestal S1848.
- (6) Requiere canalización de cableado 5007663-2 y placas de cubierta 56933 (2 para 4-6 posiciones).
- (7) Kit de extensión si es necesario: N.º de catálogo 1007680-CH o 1007680-SQD..
- (8) Agregar prefijo "S" para Siemens.
- (9) Kits de extensión si es necesario; Kit de 18" = N.º de catálogo 1009023-CH, 1009023-MEP o 1009023-SQD
 Kit de 30" = N.º de catálogo 1009026-CH, 1009026-MEP o 1009026-SQD
- (10) Kits de extensión si es necesario: Kit de 18" = N.º de catálogo 1007680-CH
 Kit de 30" = N.º de catálogo 1008786-CH
- (11) Kits de extensión si es necesario: Kit de 18" = N.º de catálogo 5007726, Kit de 30" = N.º de catálogo 5007727
- (12) Capacidad de 600 V.
- (13) Capacidad de 22 kA.

MEDIDOR DE PEDESTAL MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS DE 5 Y 7 TERMINALES CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA ENTERRADA

Aplicación del Servicio					Referencia
1Ø	3-Hilos	208Y/120V	0-100 Amperios		M-15
3Ø	3-Hilos	240V (con conexión a tierra) o 480 V	0-200 Amperios		M-28
3Ø	4-Hilos	208Y/120 V	0-200 Amperios		M-16
3Ø	4-Hilos	480Y/277 V	0-200 Amperios		M-16

Proveedor	Número de Catálogo del Pedestal				N.º Catálogo 5.º Terminal*
	208Y/120 Volts 1Ø*		208Y/120 Volts 3Ø 480Y/277 Volts 3Ø	480 Volts 3Ø 240 Volts 3Ø	
	200 Amp./Pos.		200 Amp.	200 Amp.	
	Posición Única	Múltiples posiciones*	Única/Múltiples posiciones	Posición Única	
Cutler Hammer	UHT-RP2423-63-CH (1)(13)				(1) ARP01085-CH
Talon/ Siemens (14)	UAP317-PPWI (2)		40407P-9WI (11)	40405P-9WI (11)	(2) 659-0121
Midwest					(3) MS5 (4) ARP01085-MEP
Milbank	U3358-O-KK (5)	U1783 (5) 200A	U9107-O-WI (9)(12) U2732-XT-PED (2 Pos.) (8)(15)	U9108-O-WI (8)(9)(10)	(5) K5T (sq. hole)
Square-D	UHT-RP2423-63-SQD (7)(13)				(7) ARP01085-SQD

*La capacidad máxima del servicio es de 100 amperios.

**La clasificación de amperaje de la barra principal se indica en cada una de las posiciones. La clasificación subrayada está restringida debido a la capacidad del cable de servicio que puede ser conectado a la unidad.

- | | |
|---|--|
| (1) - (7) Ver columna "N.º de Catálogo del 5.º Terminal". | (12) Requiere kit de conector de tornillo K3082. |
| (8) Requiere kit de conector de tornillo K1539. | (13) Kit de extensión si es necesario: N.º de catálogo 1007680-CH o 1007680-SQD. |
| (9) Requiere extensión de pedestal S3488. | (14) Agregar prefijo "S" para Siemens. |
| (10) Para 480 V, retire el conductor blanco de conexión a tierra. | (15) Requiere pedestal S2291-TO. |
| (11) Requiere extensión de pedestal 5007720. | |

MEDIDOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 4 TERMINALES CON INTERRUPTORES Y ACOMETIDA SUBTERRÁNEA ENTERRADA

Aplicación del Servicio					Referencia
1Ø	2-Hilos	120 V	0-30 Amperios		M-12
1Ø	3-Hilos	120/240 V	0-200 Amperios		M-13
1Ø	3-Hilos	120/240 V	320 Amperios*		M-14

Proveedor	Número de Catálogo del Pedestal			
	120/240 V, 1Ø			
	100 Amp.	150 Amp.	200 Amp.	201-320 Amp.*
Cutler Hammer	1009078-CH (7)		1008846-CH (7)	1009017-CH (8) 1009020-CH (8) 1009017E-CH (8) 1009020E-CH (8)
Midwest			R281C1B6H (2) R281C1P6H (2)(6)	
Milbank	NU8980-O-KK (3)(4)(5) U6689-O-100-KK	NU8980-O-KK (3)(4)	NU8980-O-KK (3)(4) U6689-O-200-KK	U6231-O-2/200-K3L U6231-O-200-100-K3L U6315-O-200-100-K3L

* Estas unidades tienen una capacidad máxima continua de 320 amperios, la cual no debe excederse. Se requieren interruptores clasificados 22 kAIC para servicios de 320A.

- | | |
|--|--|
| (1) Suministro para interruptor principal y 3 disyuntor derivados. | |
| (2) Suministro para interruptor principal y 4 disyuntor derivados. | |
| (3) Requiere kit de conector de tornillo K1539 en el lado de línea. | |
| (4) No apto para casas móviles. | |
| (5) Esta unidad está disponible como pedestal largo (LP). (LP). | |
| (6) Disponible en versión de 22 kAIC. | |
| (7) Kit de extensión si es necesario: Kit de 18" = N.º de catálogo 1009021-CH, Kit de 30" = N.º de catálogo 1009024-CH | |
| (8) Kit de extensión si es necesario: Kit de 18" = N.º de catálogo 1009022-CH, kit de 30" = N.º de catálogo 1009025-CH | |

ENSAMBLAJES DE PEDESTAL PARA CASAS MÓVILES
EL ENSAMBLAJE DE PEDESTAL CONSISTE EN EL CANALIZADO DE CABLEADO,
LA TOMA DEL MEDIDOR Y LA RED ELÉCTRICA.

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240 V	0-200 Amperios	U-5
Proveedor	Número de Catálogo del Ensamblaje del Pedestal			
	80 Amps/Pos.	100 Amps/Pos.	200 Amps/Pos.	
Cutler-Hammer		MHR100P (1 Pos.)(4) MHR100B (2 Pos.)(4)	MHR200P (1 Pos.)(5) MHR200B (2 Pos.)(5)	
Midwest			R281C1P6H (1 Pos.) (1) R281C1B6H (2 Pos.) (1) R204GP6 (1 Pos.) (2)	
Milbank	U5136-O-100S (1 Pos.) (3) U5137-O-100S (2 Pos.) (3)	U5136-O-100S (1 Pos.) (3) U5137-O-100S (2 Pos.) (3) U6220-O-100-10GR (1 Pos.)	U5136-O-200S (1 Pos.) (3) U5137-O-200S (2 Pos.) (3) U6220-O-200-10GR (1 Pos.)	

- (1) Otras unidades con diferentes configuraciones están disponibles si se requieren. Contacte al distribuidor local.
 (2) Incluye dos tomas de 50 amperios para cable de alimentación.
 (3) Requiere el kit de entierro directo K5415.
 (4) Requiere kit de derivación tipo horn ARP00777CH (4 por toma).
 (5) Requiere kit de derivación tipo horn 1MMBPH (1 por toma).

COMBINACIONES DE TOMA CON INTERRUPTOR PARA MÚLTIPLES MEDIDORES DE 4 TERMINALES (6)

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240	0-200 Amperios por posición	M-20
Proveedor	N.º de Catálogo de Centro de Medidores			
	120/240 V, 1Ø			
	100 to 200 Amperios			
Cutler Hammer	1MMRLB Series (1) 3MMRLB Series (1)			
Erickson	1RM Series CM74 Series (7) CM84 Series (7) CM94 Series (7)			
General Electric/ABB	TMPR8 Series (2) RMS1_HBR Series (8)			
Murray	DCW Series (3)			
Siemens	125A: WMM_1125RJB (4) 200A: WMM_1225RJB (4) 125A: WML_1125RJ (4) 200A: WML_1225RJ (4)			
Square D	EZMH Series (5)			

- (1) Se requiere el extensor de barra Busway 3MMBSK si se instala a la derecha del interruptor de servicio principal y no se cumple el requisito de 4".
 (2) Se requieren derivaciones tipo horn TMBPH y barreras TMBR.
 (3) Se requiere el extensor de barra DS3 si se instala a la derecha del interruptor de servicio principal y no se cumple el requisito de 4".
 (4) Se requiere el extensor de barra WMEX-1U si se instala a la derecha del interruptor de servicio principal y no se cumple el requisito de 4".
 (5) Se requiere el extensor de barra EZM1EXT si se instala a la izquierda del interruptor de servicio principal y no se cumple el requisito de 4".
 (6) Puede utilizarse para acometida aéreo. Requiere compartimiento de terminación del fabricante o interruptor principal.
 (7) La Serie CM74 tiene barra horizontal de 800A, la Serie CM84 de 1200A, y la Serie CM94 de 1600A.
 (8) **Se requiere el extensor de barra RSPACER3127 si se instala a la derecha del interruptor de servicio principal y no se cumple el requisito de 4".**

COMBINACIÓN DE TOMA CON INTERRUPTOR PARA MÚLTIPLES MEDIDORES DE 5 TERMINALES

Aplicación del Servicio					Referencia
1Ø	3-Hilos	208Y/120 V		0-200 Amperios por posición	M-20
Proveedor	N.º de Catálogo de Centro de Medidores				N.º Catálogo 5.º Terminal*
	208Y/120 V, 1Ø *				
	100 Amp.	125 Amp.	150 Amp.	200 Amp.	
AMP	RMR Series				
Cutler-Hammer	3MMRLB Series (1)(4) 35MM Series				(1) 1MM5JK
Erickson	3RM Series (2) CM74 Series (3)(9) CM84 Series (3)(9) CM94 Series (3)(9)				(2) 3RM5J (3) HQ5J
General Electric/ABB	TMPR8 Series (5) RMS2_HBR Series (10)				
Murray	DCW Series (6)				
Siemens	WMM_2125RJB (7) WML_2125RJ (7)		WMM_2225RJB (7) WML_2225RJ (7)		
Square D	EZMH31 Series (8)				

*La instalación debe estar balanceada dentro de la posición del medidor por cada par de fase.

** El 5.º terminal debe estar en la posición de las 9:00

(1) a (3) Ver la columna Número de Catálogo del 5.º Terminal.

(4) Se requiere el extensor de barra Busway 3MMBSK si se instala a la derecha del interruptor de servicio principal y no se cumple el requisito de 4".

(5) Se requieren derivaciones tipo horn TMBPH y barreras TMBR.

(6) Se requiere el extensor de barra DS4 si se instala a la derecha del interruptor de servicio principal y no se cumple el requisito de 4".

(7) Se requiere el extensor de barra WMEX-4U si se instala a la derecha del interruptor de servicio principal y no se cumple el requisito de 4".

(8) Se requiere el extensor de barra EZM1EXT si se instala a la izquierda del interruptor de la acometida principal

(9) La Serie CM74 tiene barra horizontal de 800A, la Serie CM84 de 1200A, y la Serie CM94 de 1600A

(10) **Se requiere el extensor de barra RSPACER3127 si se instala a la derecha del interruptor de servicio principal y no se cumple el requisito de 4".**

COMBINACIÓN DE TOMA CON INTERRUPTOR PARA MÚLTIPLES MEDIDORES DE 5 Y 7 TERMINALES

Aplicación del Servicio				Referencia
3Ø	3-Hilos	240 V (con conexión a tierra)	0-200 Amperios por posición	M-20
3Ø	4-Hilos	208Y/120 or 480Y/277 Volts	0-200 Amperios por posición	M-20

Proveedor	N.º de Catálogo de Centro de Medidores			
	240 Voltios, 3Ø	208Y/120 Voltios 3Ø		480Y/277 Voltios, 3Ø
	200 Amp.	100 Amp.	200 Amp.	200 Amp.
AMP	FMU Series	FMU Series	FMU Series	FMU Series
Cutler-Hammer		37MM (1 to 4 Pos.)	37MM (1 to 4 Pos.)	
Erickson	CM7 Series (1)(5) CM8 Series (1)(5) CM9 Series (1)(5) SMCB Series SMP Series	CM7 Series (1)(5) CM8 Series (1)(5) CM9 Series (1)(5) SMCB Series SMP Series	CM7 Series (1)(5) CM8 Series (1)(5) CM9 Series (1)(5) SMCB Series SMP Series	SMCB Series SMP Series 6CM7 Series (1)(5) 6CM8 Series (1)(5) 6CM9 Series (1)(5)
General Electric/ABB		TMPR3 Series	TMPR3 Series RM312_22CHLBR Series	RM312_22CHLBR Series
Murray		DLW7 (1-4 Pos.) (2)	DL42W7 (2 Pos.) (2) DL342W7 (3 Pos.) (2)	
Siemens		WMM_3125RJB (3)(6) WML_3125RJ (3)(6)	WMM_3225RJB (3)(7) WML_3225RJ (3)(7)	
Square D			EZML33_-225 Series (1-4 Pos.) (4)(7)	

***El 5.º terminal debe estar en la posición de las 9:00 (si es necesario).**

- (1) Las divisiones para transformadores de (400-800 Amp.) pueden incluirse con o sin desconectadores..
- (2) Se requiere extensor de barra Busway DS4 si no se cumple el requisito de 4".
- (3) Se requiere extensor de barra WMEX-4U si se instala a la izquierda del interruptor de servicio principal.
- (4) Se requiere extensor de barra EZM3EXT si se instala a la izquierda del interruptor de servicio principal..
- (5) Se requiere extensor de barra Busway si no se cumple el requisito de 4".
- (6) Capacidad máxima del interruptor: 100 Amperios.
- (7) Capacidad máxima del interruptor: 200 Amperios..

PEDESTAL COMERCIAL PARA MEDIDORES DE 4, 5 Y 7 TERMINALES

Aplicación del Servicio			
1Ø	3-Hilos	120/240 or 208Y/120 Voltios	0-200 Amperios
3Ø	3-Hilos	240 o 480 Voltios (sin conexión a tierra)	0-200 Amperios
3Ø	4-Hilos	208Y/120 o 480Y/277 Voltios	0-200 Amperios

Proveedor	Número de Catálogo
	Para cualquiera de las aplicaciones de voltaje enlistada arriba
Milbank	CP3A Series* CP3B Series*

*Requiere que se especifique la:

- Toma para medidor sin anillo, con derivación.
- Quinto terminal en la posición de las 9 en punto (si se necesita).
- Los servicios trifásicos pueden requerir interruptores con capacidad nominal de 22 kAIC
- Confirmar aprobación de We Energies antes de realizar el pedido.
- **El pedestal para medidor Milbank debe estar expuesto.**

UNIDADES DE MEDICIÓN MODULAR DE 4, 5 Y 7 TERMINALES

Aplicación del Servicio					Referencia	
1Ø	3-Hilos	120/240 o 208Y/120 Voltios		0-200 Amperios por posición	M-23	
3Ø	3-Hilos	240 o 480 Voltios (sin conexión a tierra)		0-200 Amperios por posición	M-23	
3Ø	4-Hilos	208Y/120 o 480Y/277 Voltios		0-200 Amperios por posición	M-23	

Proveedor	Número de Catálogo					
	1Ø (Monofásico)		3Ø (Trifásico)			
	3 Hilos		3 Hilos		4 Hilos	
	120/240 V	208Y/120 V	240 V	480 V	208Y/120 V	480Y/277 V
AMP	RMR Series FMU Series	RMR Series FMU Series	RMR Series FMU Series	RMR Series FMU Series	RMR Series FMU Series	RMR Series FMU Series
Erickson	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series
Switchboard Builders Supply	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series	WMCBT Series WMS Series WMCB Series WMP Series WMPT Series EMCB Series EMCBT Series

MEDIDOR CON TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON ACOMETIDA AÉREA

Aplicación del Servicio					Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240 Voltios		400-800 Amperios	M-17
3Ø	3-Hilos	240 V (con conexión a tierra) o 480 V		400-2000 Amperios	M-17
3Ø	4-Hilos	208Y/120 o 480Y/277 Voltios		400-2000 Amperios	M-17

Proveedor	Capacidad de Amperaje	N.º de Catálogo de caja de medidor con transformador		
		120/240 V, 1Ø	240 V, 3Ø 480 V, 3Ø	208Y/120 V, 3Ø 480Y/277 V, 3Ø
AMP	400 400 / 600 800 1200 1600 2000	WETCTS4-3L-6 WETCT46-3L-6 WETCT8-4L-6	WETCTS4-4L-8 WETCT46-4L-8 WETCT8-4L-8 WETCT12-4L-8 WETCT16-4L-8 WETCT20-4L-8 (1)	WETCTS4-4L-13 WETCT46-4L-13 WETCT8-4L-13 WETCT12-4L-13 WETCT16-4L-13 WETCT20-4L-13 (1)
Erickson	400 800 1200 1600 2000	WE-1182-3 WE283-3	WE-1182-4 WE283-4 WECT123 WECT163 WECT203 (1)	WE-1182-5 WE283-5 WECT124 WECT164 WECT204 (1)
Milbank	400 600 800 1200 1600 2000	WEM-403-6 WEM-603-6 WEM-803-6	WEM-403-8 WEM-603-8 WEM-803-8 WEM-1203-8 WEM-1603-8 WEM-2003-8 (1)	WEM-404-13 WEM-604-13 WEM-804-13 WEM-1204-13 WEM-1604-13 WEM-2004-13 (1)

(1) Se requiere aprobación de la oficina local de la Compañía..

MEDIDOR CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240 Voltios	400-800 Amperios	M-18
3Ø	3-Hilos	240 V (con conexión a tierra) o 480 V	400-4000 Amperios	M-18
3Ø	4-Hilos	208Y/120 o 480Y/277 Voltios	400-4000 Amperios	M-18

Proveedor	Capacidad de Amperaje	N.º de Catálogo de caja de medidor con transformador		
		120/240 V, 1Ø	240 V, 3Ø 480 V, 3Ø	208Y/120 V, 3Ø 480Y/277 V, 3Ø
AMP	400 600 800 1200 1600 2000 2500 3000	WECT4-3L6 (1) WECT6-3L6 (1) WECT8-3L6 (1)	WECT4-3L8 (1) WECT6-3L8 (1) WECT8-3L8 (1) WECT12-3L8 (1) WECT16-3L8 (1) WECT20-3L8 WECT25-3L8 WECT30-3L8	WECT4-4L13 (1) WECT6-4L13 (1) WECT8-4L13 (1) WECT12-4L13 (1) WECT16-4L13 (1) WECT20-4L13 WECT25-4L13 WECT30-4L13
Erickson	400 600 800 1200 1600 2000	WE-1182-3 (1) WE283-3-USG (1) CUCT81 (1)	WE-1182-4 (1) WE283-4-USG (1) CUCT83 (1) CUCT123 CUCT163 WECT203-SG	WE-1182-5 (1) WE283-5-USG (1) CUCT84 (1) CUCT124 CUCT164 WECT204-SG
Milbank	400 600 800 1200 1600 2000 3000	WEM-403-6 (1) WEM-603-6UG (1) WEM-803-6UG (1)	WEM-403-8 (1) WEM-603-8UG (1) WEM-803-8UG (1) WEM-1203-8UG (1) WEM-1603-8UG (1) WEM-2003-8UG	WEM-404-13 (1) WEM-604-13UG (1) WEM-804-13UG (1) WEM-1204-13UG (1) WEM-1604-13UG (1) WEM-2004-13UG WEM-3004-13UG

(1) Consulte la tabla de canalización del fabricante aprobada para uso con acometida enterrada.

MEDIDOR CON TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN PARA ACOMETIDA AÉREA O SUBTERRÁNEA

Aplicación del servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240 voltios	400 - 800 Amperios	M-19
3Ø	3-Hilos	240 V (con conexión a tierra tipo B) o 480V	400 - 1200 Amperios	M-19
3Ø	4-Hilos	208Y/120 o 480Y/277 voltios	400 - 1200 Amperios	M-19

Proveedor	Capacidad de Amperaje	N.º de Catálogo de Caja de Transformadores de Corriente con Interruptor de Desconexión (1)		
		120/240 V, 1Ø	240 V, 3Ø 480 V, 3Ø	208Y/120 V, 3Ø 480Y/277 V, 3Ø
Amp	400 – 1200	WEMCT Series WESCT Series (4)	WEMCT Series WESCT Series (4)	WEMCT Series WESCT Series (4)
Cutler-Hammer	400 – 800	CTAP Series CTAT Series		CTAP Series (2) CTAT Series (2)
Erickson	400 – 1200 1200	WECT__ Series	WECT__ Series	WECT__ Series WECT__ Series
Power Distribution	400 – 800 1200 1600	WE_ 013 Series	WE_ 033 Series WE12033	WE_ 034 Series WE12034 WE16034
Milbank	400-800 400	WEMCT__ Series WEM-CT__ Series (3)	WEMCT__ Series WEM-CT__ Series (3)	WEMCT__ Series WEM-CT__ Series (3)

(1) Consulte la tabla de canalización del fabricante aprobada para uso con acometida enterrada.

(2) Solo para uso con voltaje 208Y/120. Debe utilizarse con un compartimiento de terminación o un interruptor principal.

(3) Incluye un interruptor de extracción con fusibles o interruptor termomagnético como dispositivo de desconexión principal

(4) Solo se permiten dos circuitos saliendo del compartimiento del transformador de corriente

CAJA DE MEDIDOR CON TRANSFORMADOR MONTADOS EN UNA PLATAFORMA CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Aplicación del servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240 Voltios	400-800 Amperios	U-14
3Ø	3-Hilos	240 V (con conexión a tierra) o 480 V	400-4000 Amperios	U-14
3Ø	4-Wire	208Y/120 o 480Y/277 Voltios	400-4000 Amperios	U-14

Proveedor	Capacidad de Amperaje	N.º de Catálogo de caja de medidor con transformador		
		120/240 V, 1Ø	240 V, 3Ø 480 V, 3Ø	208Y/120 V, 3Ø 480Y/277 V, 3Ø
AMP	400-800 1200 1600 2000 2500 3000 4000	WESCC4/8-3ACTL6	WESCC48-3ACTL8 WESCC12-3ACTL8 WESCC16-3ACTL8 WESCC20-3ACTL8 WESCC25-3ACTL8 WESCC30-3ACTL8	WESCC-48-4ACTL13 WESCC12-4ACTL13 WESCC16-4ACTL13 WESCC20-4ACTL13 WESCC25-4ACTL13 WESCC30-4ACTL13 WESCC40-4ACTL13
Erickson	2000 2500 3000 4000		PMCTCC3610-WE PMCTCC3611-WE PMCTCC3612-WE PMCTCC3613-WE	PMCTCC4610N-WE PMCTCC4611N-WE PMCTCC4612N-WE PMCTCC4613N-WE
Milbank	400 600 800 1200 1600 2000 3000	WEM-403-6PM WEM-603-6PM WEM-803-6PM CP3F Series	WEM-403-8PM WEM-603-8PM WEM-803-8PM WEM-1203-8PM WEM-1603-8PM WEM-2003-8PM	WEM-404-13PM WEM-604-13PM WEM-804-13PM CP3F Series WEM-1204-13PM CP3H-B Series WEM-1604-13PM WEM-2004-13PM CP3H-C Series WEM-3004-13PM

CANALIZACIÓN APROBADA PARA USO CON ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE 400 A 1600 AMPERIOS, TODOS LOS VOLTAJES

Proveedor	Capacidad de Amperaje	N.º de Catálogo de Canaleta
AMP	800	WW (Disponible en 36", 48" y 60" de largo)
Erickson	800	USR (Disponible en 36", 47", & 59" de largo)
RJB	800	CC (Disponible en 36", 48", & 60" de largo)
Milbank	800	CCM (Disponible en 36", 48", & 60" de largo)
AMP	1600 (1)	WWL (Disponible en 18" & 36" de largo)
Erickson	1600 (1)	USRL (Disponible en 24", 36", 42", & 54" de largo)
RJB	1600 (1)	CCL (Disponible en 22", 36", 48", & 60" de largo)
Milbank	1600 (1)	CCLM (Disponible en 22", 36", 48", & 60" de largo)

(1) Para acometida subterránea con canaleta revestida de concreto, la canaleta debe extenderse un mínimo de 3" y un máximo de 6" por debajo del nivel final del terreno.

TOMA DE MEDIDOR CATALOGADA PARA TRANSFORMADOR

Aplicación del servicio			Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240 voltios	M-17 to M-22
3Ø	3-Hilos	240 V (con conexión a tierra) o 480 V	M-17 to M-22
3Ø	4-Hilos	208Y/120 V o 480Y/277 V	M-17 to M-22
Proveedor	N.º de Catálogo de la Toma		
	120/240 V, 1Ø 6 Terminales	240 V, 3Ø 480 V, 3Ø 8 Terminales	208Y/120 V, 3Ø 480Y/277 V, 3Ø 13 Terminales
AMP	UC7532-XL	UC3887-XL	UC3889-XL
Erickson	W-130	W-330	W-340
Brooks Utility Products			601U3010C13-1554
Milbank	UC7532-XL	UC3887-XL	UC3889-XL

COMPARTIMIENTOS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INDEPENDIENTES CON INTERRUPTORES PRINCIPALES O INTERRUPTORES CON FUSIBLE

Aplicación del servicio			Referencia			
1Ø	3-Hilos	120/240 Voltios			M-21	
3Ø	3-Hilos	240 V (con conexión tierra) o 480 V			M-21	
3Ø	4-Hilos	208Y/120 V o 480Y/277 V			M-21	
Proveedor	Capacidad de Amperaje	Número de Catálogo				
		120/240 Voltios, 1Ø	240 Voltios, 1Ø	480 Voltios 3Ø	208Y/120 Voltios, 3Ø	480Y/277 Voltios, 3Ø
AMP	400-4000	FMU Series	FMU Series	FMU Series	FMU Series	FMU Series
General Electric	400	SE4-WE-34-HS	SE4-WE-356-HS	SE4-WE-5-HS	SE4-WE-3-HS	SE4-WE-HS
	600	SE6-WE-4-HS	SE6-WE-56-HS	SE6-WE-5-HS	SE6-WE-HS	SE6-WE-HS
	800	SE8-WE-4-HS	SE8-WE-56-HS	SE8-WE-5-HS	SE8-WE-HS	SE8-WE-HS
	1000		SE10-WE-56-HS	SE10-WE-5-HS	SE10-WE-HS	SE10-WE-HS
	1200		SE12-WE-56-HS	SE12-WE-5-HS	SE12-WE-HS	SE12-WE-HS
Square D	400			CTC-364-CU	CTC-364-CU	CTC-364-CU
	600			CTC-366-CU	CTC-366-CU	CTC-366-CU
	800			CTC-368-CU	CTC-368-CU	CTC-368-CU
	1000			CTC-3610-CU	CTC-3610-CU	CTC-3610-CU
	1200			CTC-3612-CU	CTC-3612-CU	CTC-3612-CU

NOTA: El fabricante debe proporcionar un compartimiento de terminación aprobado.

COMPARTIMIENTOS DE TERMINACIÓN ELÉCTRICA

PARA USO SOBRE EL NIVEL DEL SUELO ÚNICAMENTE, CUANDO LA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA ENTRA POR LA PARTE INFERIOR DEL COMPARTIMIENTO Y LOS CONDUCTORES DE CARGA SALEN POR LA PARTE SUPERIOR REFERENCIA — PÁGINAS U-18, U-19, U-25, U-26 Y U-27					
Proveedor	Capacidad de Amperaje	Número de Catálogo			
		120/240 Voltios 1Ø, 3W	240 or 480 Voltios 3Ø, 3W	208Y/120 Voltios 3Ø, 4W	480Y/277 Voltios 3Ø, 4W
AMP (4)	400 600 800 1000 1200 1600 2000	WETC4-3A WETC6-3A WETC8-3A	WETC4-8A WETC6-8A WETC8-8A WETC10-8A WETC12-8A WETC16-8A WETC20-8A	WETC4-4A WETC6-4A WETC8-4A WETC10-4A WETC12-4A WETC16-4A WETC20-4A	WETC4-4A WETC6-4A WETC8-4A WETC10-4A WETC12-4A WETC16-4A WETC20-4A
Cutler-Hammer	400 800 1200	1UGPB400R 1UGPB800R		3UGPB400R 3UGPB800R 3UGPB1200R	3UGPB400R 3UGPB800R 3UGPB1200R
Erickson	400 800 1200 1600 2000 2500 3000 4000	WETB-365N (1) WETB-367N (1)(2)	WETB-365 (1) WETB-367 (1)(2) WETB-368 (1)(3) WETB-369 (1)(3) WETB-3610 (1)(3) WETB-3611 (1)(3) WETB-3612 (1)(3) WETB-3613 (1)(3)	WETB-465N (1) WETB-467N (1)(2) WETB-468N (1)(3) WETB-469N (1)(3) WETB-4610N (1)(3) WETB-4611N (1)(3) WETB-4612N (1)(3) WETB-4613N (1)(3)	WETB-465N (1) WETB-467N (1)(2) WETB-468N (1)(3) WETB-469N (1)(3) WETB-4610N (1)(3) WETB-4611N (1)(3) WETB-4612N (1)(3) WETB-4613N (1)(3)
General Electric	400 800 1200	TMPU4R TMPU8R		TMP3U4R TMP3U8R TMP3U12R	TMP3U4R TMP3U8R TMP3U12R
Murray	400 800 1200	DPB042W DPB082W		DPB043W DPB083W DPB123W	
Milbank (1)	400 600 800 “ 1200 1600 2000 2500 3000	TBM-413-1 TBM-613-2 TBM-813-2 TBM-813-3	TBM-433-1 TBM-633-2 TBM-833-2 TBM-833-3 TBM-1233-4 TBM-1633-5 TBM-2033-6 TBM-2533-7 TBM-3033-8	TBM-434-1 TBM-634-2 TBM-834-2 TBM-834-3 TBM-1234-4 TBM-1634-5 TBM-2034-6 TBM-2534-7 TBM-3034-8	TBM-434-1 TBM-634-2 TBM-834-2 TBM-834-3 TBM-1234-4 TBM-1634-5 TBM-2034-6 TBM-2534-7 TBM-3034-8
Siemens	400 800 1200	WMMB1400 WMMB1800		WMMB3400 WMMB3800 WMMB31200	

- (1) Tiene almohadillas aislantes de terminación ajustables que deben estar en la posición central o superior cuando se utiliza de acuerdo con las páginas U-18, U-19, U-24, U-26 y U-27.
- (2) Si se requieren terminales adicionales, utilice el kit de terminales D-3481B.
- (3) Si se requieren terminales adicionales, utilice el kit de terminales C-686B..
- (4) El número de catálogo de compartimiento de terminación AMP estarán seguidos por L# dependiendo de la elección de terminales del cliente..

CONTINUACIÓN EN LA SIGUIENTE PÁGINA

COMPARTIMIENTOS DE TERMINACIÓN ELÉCTRICA (CONTINUACIÓN)

PARA USO SOBRE EL NIVEL DEL SUELO ÚNICAMENTE, CUANDO LA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA Y LOS CONDUCTORES DE CARGA ENTRAN POR LA PARTE INFERIOR DEL COMPARTIMIENTO (SIN SOPORTE) (1) REFERENCIA — PÁGINAS U-20, U-21, U-22 Y U-23					
Proveedor	Capacidad de Amperaje	Número de Catálogo			
		120/240 Voltios 1Ø, 3W	240 or 480 Voltios 3Ø, 3W	208Y/120 Voltios 3Ø, 4W	480Y/277 Voltios 3Ø, 4W
AMP (4)	400	WETC4-3A	WETC4-8A	WETC4-4A	WETC4-4A
	600	WETC6-3A	WETC6-8A	WETC6-4A	WETC6-4A
	800	WETC8-3A	WETC8-8A	WETC8-4A	WETC8-4A
	1000		WETC10-8A	WETC10-4A	WETC10-4A
	1200		WETC12-8A	WETC12-4A	WETC12-4A
	1600		WETC16-8A	WETC16-4A	WETC16-4A
	2000		WETC20-8A	WETC20-4A	WETC20-4A
Erickson	400	WETB-365N	WETB-365	WETB-465N	WETB-465N
	800	WETB-367N (1)	WETB-367 (1)(3)	WETB-467N (1)(3)	WETB-467N (1)(3)
	1200		WETB-368 (2)(3)	WETB-468N (2)(3)	WETB-468N (2)(3)
	1600		WETB-369 (2)(3)	WETB-469N (2)(3)	WETB-469N (2)(3)
	2000		WETB-3610 (2)(3)	WETB-4610N (2)(3)	WETB-4610N (2)(3)
Milbank	400	TBWEM-413-1	TBWEM-433-1	TBWEM-434-1	TBWEM-434-1
	600	TBWEM-613-2	TBWEM-633-2	TBWEM-634-2	TBWEM-634-2
	800	TBWEM-813-2	TBWEM-833-2	TBWEM-834-2	TBWEM-834-2
	1200		TBWEM-1233-3	TBWEM-1234-3	TBWEM-1234-3
	1600		TBWEM-1633-4	TBWEM-1634-4	TBWEM-1634-4
	2000		TBWEM-2033-6	TBWEM-2034-6	TBWEM-2034-6
	3000		TBWEM-3033-8	TBWEM-3034-8	TBWEM-3034-8

- (1) Si se requieren terminales adicionales, utilice el kit de terminales D-3481B.
 (2) Si se requieren terminales adicionales, utilice el kit de terminales C-686B.
 (3) El sufijo SG indica una canaleta lateral opcional para la salida de los conductores de carga..
 (4) El número de catálogo de compartimiento de terminación AMP estarán seguidos por L# dependiendo de la elección de terminales del cliente.

PARA ACOMETIDA AÉREA Y SUBTERRÁNEA, Y CON EQUIPOS CONECTADOS A BARRAS DE FABRICANTE REFERENCIA — PÁGINA M-20			
Proveedor	Capacidad de Amperaje	Número de Catálogo	
		1Ø, 3W	3Ø, 4W
Siemens	400	WTB1400CU	WTB3400CU
	800	WTB1800CU	WTB3800CU
	1200	WTB11200CU	WTB31200CU
	1600	WTB11600CU	WTB31600CU

NOTA: Se requiere un extensor de barra WSP si no se cumple con el requisito de 4"

CONTINUACIÓN EN LA SIGUIENTE PÁGINA

COMPARTIMIENTOS DE TERMINACIÓN ELÉCTRICA (CONTINUACIÓN)

PARA USO SOBRE EL NIVEL DEL SUELO ÚNICAMENTE Y CON EQUIPO CONECTADO A UNA BARRA DE DISTRIBUCIÓN DEL FABRICANTE REFERENCIA — PÁGINA M-20					
Proveedor	Capacidad de Amperaje	Número de Catálogo			
		120/240 Voltios 1Ø, 3W	240 or 480 Voltios 3Ø, 3W	208Y/120 Voltios 3Ø, 4W	480Y/277 Voltios 3Ø, 4W
AMP	400-4000	FMU Series	FMU Series	FMU Series	FMU Series
Cutler-Hammer	400	3MTB400R		3MTB400R	
		1MTBE400R(1)		3MTBE400R(1)	
		3MTB600R		3MTB600R	
	600 800	1MTB800R (2) 1MTBE800R		3MTB800R (2) 3MTBE800R	
	1200 1600 2000			3MTB1600RC (3) 3MTB1600RC (3)	
Erickson	400	WE-TRB325N	WE-TRB325	WE-TRB425N	WE-TRB465N
	600	WE-TRB326N	WE-TRB326	WE-TRB426N	WE-TRB466N
	800	WE-TRB327N	WE-TRB327	WE-TRB427N	WE-TRB467N
	1200		WE-TRB328	WE-TRB428N	WE-TRB468N
	1600 2000		WE-TRB329 WE-TRB3210	WE-TRB429N WE-TRB4210N WE-TRB4210NCM8CH	WE-TRB469N WE-TRB4610N
General Electric/ABB	400	TMP3L4R(5)		TMP3L4R(5)	
	"	TMP3L6R(5)		TMP3L6R(5)	
	600	RMM1L4R(5) RMM1L6R(5)		RMM3L4R(5) TMP3L8R (2)(5) RMM3L6R(5)	
	800	RMM1L8R(5)		RMM3L8R(5)	
	1200 1600 2000			RMM3L12R(5) RMM3L16R(5) RMM3L20R(5)	
Square D	400	EZM 1400TB		EZM 3400TB	
		EZM 1400TBU(6)		EZM 3400TBU(6)	
	600	EZM 1800TB(4)		EZM 3800TB(4)	
	800	EZM 1800TB(4)		EZM 3800TBU	
	1600	EZM 1800TBU		EZM 3800TB(4) EZM 3800TBU EZM 31600TB	

(1) Requiere kit de zapatas de tornillo EPBSL300800.

(2) Requiere kit de zapata de conexión a tierra 3MTB1200CLK.

(3) Requiere kit de zapata de conexión a tierra 3MTB1600CLK.

(4) Requiere kit de zapata de conexión a tierra 73296-876-50.

(5) Solo para servicio aéreo.

(6) Requiere conectores de tornillo aprobados por el fabricante en la base de terminación de zapata para la conexión de la acometida subterránea.

COMPARTIMIENTOS DE TERMINACIÓN ELÉCTRICA (CONTINUACIÓN)

PARA USO EXCLUSIVO EN EL ÁREA DEL CENTRO DE MILWAUKEE CON SISTEMA DE CONDUCTOS Y CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. REFERENCIA — PÁGINA U-28					
Proveedor	Capacidad de Amperaje	Número de catálogo			
		120/240 Voltios 1Ø, 3W	240 or 480 Voltios 3Ø, 3W	208Y/120 Voltios 3Ø, 4W	480Y/277 Voltios 3Ø, 4W
AMP (4)	400 600 800 1000 1200	WETC4-3A WETC6-3A WETC8-3A	WETC4-8A WETC6-8A WETC8-8A WETC10-8A WETC12-8A	WETC4-4A WETC6-4A WETC8-4A WETC10-4A WETC12-4A	WETC4-4A WETC6-4A WETC8-4A WETC10-4A WETC12-4A
Erickson	400 800 1200 1600 2000 2500 3000	WETB-365N WETB-367N (2)	WETB-365 WETB-367 (2) WETB-368 (3) WETB-369 (3) WETB-3610 (3) WETB-3611 (3) WETB-3612 (3)	WETB-465N WETB-467N (2) WETB-468N (3) WETB-469N (3) WETB-4610N (3) WETB-4611N (3) WETB-4612N (3)	WETB-465N WETB-467N (2) WETB-468N (3) WETB-469N (3) WETB-4610N (3) WETB-4611N (3) WETB-4612N (3)
Hoffman	200	A18R126	A18R126	A18R126	
Milbank	400 600 800 800 1200 1600 2000 3000	TBM-413-1 TBM-613-2 TBWEM-813-2	TBM-433-1 TBM-633-2 TBWEM-833-2 TBWEM-833-3 TBWEM-1233-3 TBWEM-1633-4 TBWEM-2033-6 TBWEM-3033-8	TBM-434-1 TBM-634-2 TBWEM-834-2 TBWEM-834-3 TBWEM-1234-3 TBWEM-1634-4 TBWEM-2034-6 TBWEM-3034-8	TBM-434-1 TBM-634-2 TBWEM-834-2 TBWEM-834-3 TBWEM-1234-3 TBWEM-1634-4 TBWEM-2034-6 TBWEM-3034-8

(1) Tiene zapatas de terminación ajustables que deben bajarse a la posición más baja cuando se usa según la Página U-25

(2) Si se requieren zapatas adicionales, use el kit de zapatas D-3481B.

(3) Si se requieren zapatas adicionales, use el kit de zapatas C-686B

(4) El número de catálogo de compartimiento de terminación AMP estarán seguidos por L# dependiendo de la elección de terminales del cliente.

COMPARTIMIENTOS DE TERMINACIÓN CON COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN, INTERRUPTOR PRINCIPAL Y FUSIBLES

Aplicación del servicio			Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240 Voltios	M-20
3Ø	4-Hilos	208Y/120 Voltios	M-20

Proveedor	Capacidad de Amperaje	Número de Catálogo		
		120/240 V, 1Ø, 3W	208Y/120 V, 3Ø, 4W	480Y/277 V, 3Ø, 4W
AMP	400–4000 (2)	FMU Series	FMU Series	FMU Series
Cutler Hammer	400 (1) 600 (2) 800 (2) 1200 (2) 1600 (2) 2000 (2)	1MFS400RUG 1PMB400RCL 1MFS600RUG 1PMB600RCL 1MFS800RUG 1PMB800RCL	3MFS400RUG 3PMB400RCL 3MFS600RUG 3PMB600RCL 3MFS800RUG 3PMB800RCL 3MFS1200RUG (5) 3PMBE1200R (6) 3PMB1600RCCL 3PMB2000RCCL	
Erickson	400 (1) 600 (2) 800 (2) 1200 (2) 1600 (2)	CM-BFMS325N CM-BFMS326N CM-BFMS327N	CM-BFMS425N CM-BFMS426N CM-BFMS427N CM-VLB448N-LE CM-VLB449N-LE (3) CM-VLB449N-LE-CM9 (4)	6CM-BFMS465N 6CM-BFMS466N 6CM-BFMS467N 6CM-VLB448NG6-LE 6CM-VLB449NG6-LE (3) 6CM-VLB449NG6-LE-CM9 (4)
General Electric/ABB	400 (1) 600 (2) 800 (2) 1200 (2) 1600 (2)	TMPFB4RCLL-MOD-1 TMPFB6RCLL-MOD-1 TMPFB8RCLL-MOD-1 RMM1BE_6R RMM1FE_6RCLL TMPFB8RCLL-MOD-1 RMM1BE_8R RMM1FE_8RCLL	TMP3FB4RCLL-MOD-1 TMP3FB6RCLL RMM3BE_6R RMM3FE_6RCLL TMP3FB8RC LL RMM3BE_8R RMM3FE_8RCLL TMP3FB12RCLLT RMM3BE_12R RMM3BB16RCLL	
Murray	400 (1) 600 (2) 800 (2)	DT042UW DT062UW DT082UW	DT043UW DT063UW DT083UW	
Siemens (9)	400 (1) 600 (2) 800 (2) 1000(2) 1200(2)	WEB1400B WEB1600B WEB1800B	WEB3400B WEB3600B WEB3800B WEB31000B WEB31200B	
Square D	400 (1) 600 (2) 800 (2) 1000 (2) 1200 (2) 1600 (2)	EZM 1400 CBU / FSU EZM 1600 CBU / FSU EZM 1800 CBU / FSU	EZM 3400 CBU / FSU EZM 3600 CBU / FSU EZM 3800 CBU / FSU EZM 31000 CBU / FSU EZM 31200 CBU / FSU/FSE EZM 31600 CBU / FSU	
T & B/Anchor	400 (1) 600 (2) 800 (2)	MFS4RNUG-TB MFS6RNUG-TB MFS8RNUG-TB	M3FS4RNUG-TB M3FS6RNUG-TB M3FS8RNUG-TB	

- (1) Requiere conectores de tornillo de presión en la zapata de conexión a tierra para la terminación de la acometida.
- (2) Requiere tornillos o pernos para los terminales de compresión de 2 orificios suministrados por WE en la zapata del terminal del lado de la línea para la terminación de la acometida..
- (3) Barra de distribución principal horizontal de 1200 A.
- (4) Barra de distribución principal horizontal de 1600 A.
- (5) Interruptor principal con fusible trifásico.
- (6) Interruptor principal trifásico.

COMPARTIMIENTOS DE TERMINACIÓN MONTADOS EN UNA PLATAFORMA (O BASE)

Aplicación del Servicio				Referencia
1Ø	3-Hilos	120/240 Voltios	400-800 Amperios	U-24
3Ø	3-Hilos	240 (con conexión a tierra) o 480 V	400-4000 Amperios	U-24
3Ø	4-Hilos	208Y/120 o 480Y/277 Voltios	400-4000 Amperios	U-24

USO EXCLUSIVO SOBRE EL NIVEL DEL SUELO, CUANDO LA ACOMETIDA ENTRA POR LA PARTE INFERIOR DEL COMPARTIMIENTO Y LOS CONDUCTORES DE CARGA TAMBIÉN ENTRAN POR LA PARTE INFERIOR DEL COMPARTIMIENTO				
		Número de Catálogo		
Proveedor	Capacidad de Amperaje	120/240 Voltios 1Ø, 3W	240 or 480 Voltios 3Ø, 3W	208Y/120 Voltios 480Y/277 Voltios 3Ø, 4W
AMP (1)	400-800 1200 1600 2000 2500 3000 4000	WESCC4/8-3A	WESCC4/8-3A WESCC12-3A WESCC16-3A WESCC20-3A WESCC25-3A WESCC30-3A	WESCC4/8-4A WESCC12-4A WESCC16-4A WESCC20-4A WESCC25-4A WESCC30-4A WESCC40-4A
Erickson	2000 2500 3000 4000		PMCTCC3610-WETB PMCTCC3611-WETB PMCTCC3612-WETB PMCTCC3613-WETB	PMCTCC4610N-WETB PMCTCC4611N-WETB PMCTCC4612N-WETB PMCTCC4613N-WETB
Milbank	400 600 800 1200 1600 2000 3000	TBWEM-413-1PM TBWEM-613-2PM TBWEM-813-2PM	TBWEM-433-1PM TBWEM-633-2PM TBWEM-833-2PM TBWEM-1233-3PM TBWEM-1633-4PM TBWEM-2033-6PM TBWEM-3033-8PM	TBWEM-434-1PM TBWEM-634-2PM TBWEM-834-2PM TBWEM-1234-3PM TBWEM-1634-4PM TBWEM-2034-6PM TBWEM-3034-8PM

(1) El número de catálogo de compartimiento de terminación AMP estarán seguidos por L# dependiendo de la elección de terminales del cliente..